

## INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT SAMOKOPIUJĄCY CZTEROPRZYCISKOWY



Najlepsza pozycja do powielania 2-3 cm  
Tryb automatycznego skanowania  
Wiele częstotliwości  
Do 4 różnych pilotów w 1

### **PROGRAMOWANIE:**

-standardowe

1. Przytrzymaj przycisk 1 i naciśnij przycisk 2 cztery razy, a następnie zwolnij oba przyciski, dioda uniwersalnego pilota emituje szybki błysk co 2 sekundy.
2. Umieść i naciśnij oryginalny pilot zdalnego sterowania z przodu pilota, w odległości około 2-3 cm, aż diody uniwersalnego pilota zaczną szybko migać.
3. Gdy dioda na pilocie uniwersalnym miga, naciśnij przycisk pilota uniwersalnego tam, gdzie chcesz zapamiętać, kod pilota został skopiowany, aż dioda zgaśnie.

Uwaga!!!

Aby powielić drugi przycisk, powtórz operację od punktu 1.

Automatyczne dopasowanie kodu AMC(automatic matching code):

Naciśnij przycisk którym chcesz dopasować kod, aż odbiornik wyemituje kod, dioda pilota szybko miga, a następnie zwolnij przycisk, kod pilota zostanie pomyślnie dopasowany.

Emisja kodu SEED:

Jednoczesne naciśnięcie przycisku 1 i przycisku 2, aż dioda LED zacznie szybko migać. Zwolnij dwa przyciski. Naciśnij przycisk, który chcesz wyemitować kod początkowy, został pomyślnie wyemitowany kod źródłowy.

-BFT

1. Przytrzymać przycisk 1 i czterokrotnie nacisnąć przycisk 2, następnie zwolnić oba przyciski.

Dioda pilota uniwersalnego miga szybko co 2 sekundy. 2. Umieść oryginalnego pilota przed pilotem, w odległości około 2-3 cm

3. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk oryginalnego pilota, który chcesz skopiować, aż dioda na pilocie zaświeci się stałym światłem, a następnie wyemituje podwójny błysk co 2 sekundy.

4. prześlij teraz kod źródłowy oryginalnego pilota

(poprzez naciśnięcie tylnego przycisku ukrywania lub jednoczesne naciśnięcie przycisków 1 i 2 w nowych modelach)

5. Teraz dioda LED zacznie szybko migać, naciśnij przycisk pilota, na którym chcesz zapisać właśnie skopiowany kod, aż dioda LED zgaśnie.

6. Teraz aktywuj procedurę AMC, aby wstawić nowy pilot do odbiornika.

-FAAC i GENIUS

UWAGA, PROSZĘ: Sprawdź, czy pilot, który ma zostać skopiowany, jest nadrzędnym.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku dioda LED powinna emitować podwójny błysk, a nie włączać się natychmiast jako stałe światło.

1: Przytrzymaj przycisk 1 i naciśnij przycisk 2 cztery razy

2. Umieść oryginalnego pilota przed pilotem, w odległości około 2-3 cm

3. naciśnij i przytrzymaj wciśnięty oryginalny przycisk pilota, który chcesz skopiować, aż uniwersalny pilot LED włączy stałe światło, a następnie zacznie emitować podwójny błysk co 2 sekundy.

4. Przygotuj pilota FAAC / GENIUS do wysłania kodu SEED (naciskając jednocześnie przyciski 2 i 3)

5. Gdy dioda FAAC / GENIUS miga, umieść ją przed uniwersalnym pilotem w odległości około 2-3 cm i naciskaj przycisk, który chcesz skopiować, aż dioda pilota zmieni częstotliwość migania (szybciej niż wcześniej) , jako potwierdzenie poprawnej kopii kodu.

-V2

1. Przytrzymać przycisk 1 i czterokrotnie nacisnąć przycisk 2, następnie zwolnić oba przyciski, dioda pilota uniwersalnego miga szybko co 2 sekundy.

2. Umieść oryginalnego pilota przed pilotem, w odległości około 2-3 cm

3. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk oryginalnego pilota, który chcesz skopiować, aż dioda na pilocie zaświeci się stałym światłem, a następnie wyemituje podwójny błysk co 2 sekundy.

4. Naciśnij i przytrzymaj ponownie ten sam przycisk na oryginalnym pilocie.

5. Teraz dioda LED zacznie szybko migać, naciśnij przycisk na pilocie, na którym chcesz zapisać właśnie skopiowany kod, aż dioda zgaśnie.

6. Teraz aktywuj procedurę AMC, aby włożyć nowy pilot do odbiornika.

**Obsługiwane piloty (jeśli nie odnajdziesz na poniższej liście swojego modelu nie oznacza to, że pilot nie zadziała):**

• **ACM:** TX2, TX2 COLOR, TX4

• **ADYX:** TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO

• **AERF:** COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH

• **ALLMATIC:** BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3

- **APERIO:** GO, GO PRO, GO MINI
- **APERTO (Sommer):** TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020-TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
- **APRIMATIC:** TR, TM4, TXM
- **ATA:** PTX4 BLUE, PTX4 PINK
- **AVIDSEN:** 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
- **BALLAN:** FM400, FM400E, FM404B, 4013
- **BESIDE:** BEZAP, HIT
- **BENINCA:** TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE
- **BFT:** MITTO, MITTO M ( MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC (TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
- **CARDIN:** TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
- **CASALI:** JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC
- **CAME:** T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
- **CASIT:** ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q
- **CELISA:** S10 1, S10 2
- **CENTURION:** CLASSIC, NOVA, SMART
- **CHAMBERLAIN / LIFT MASTER MOTOR LIFT:** 953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML
- **CLEMSA:** MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
- **CPS:** TCP3, CPS1, TCP3, CPS2, TCP3, CPS4, TCP3
- **DASPI:** HAPPY2, POPS 2, ZERO RC ( ZERO 2RC, ZERO 4RC)
- **DEA SYSTEM:** TR MIO, 133 1, 433 2, 433 4, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
- **DELMA:** MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2
- **DICKERT:** MAHS433 01, MAHS433 04
- **DITEC:** GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG
- **DOITRAND:** MPSTF2E, JAUNE
- **DOORMATIC:** SAW
- **DOORHAN:** TRANSMITTER 4
- **DUCATI:** TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2
- **ECOSTAR:** RSE, RSC, RSZ
- **ELBE:** 501, 502, 504, 502A, 504A
- **ERREKA:** IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
- **ELCA:** IRIS, ASTER 2, ASTER 1000, ASTER 1001
- **FADINI:** JUBI-SMALL, 433 M2, ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBI4
- **FERPORT:** TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR
- **GULLIVER:** MDW

- **GENIUS:** BRAVO TE4433H, ECHO, JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4,KILO 2/KILO 4 433 JLC,KILO2/KILO4 868 JL
- **GIBIDI:** AU01590,AU1600,DOMI-NO AU1680 WOOD,GIBIDI AU1610,AU1810,AUO3000,DTC 4334
- **GENIE:** GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
- **GENIUS:** AMIGOLD, AMIGO, KILO, BRAVO, ECHO
- **Hormann:** HSM2,HSM4
- **JCM:** NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON
- **JAY:** UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61
- **KBLUE:** ETH-TEL01
- **KEY:** 900TXB-42R,SUB44,TXB-44R,TXG-44R
- **KING GATES:** CLIPPER, STYLO
- **KLING:** KUA, KUA E, KUA S
- **LABEL:** SPYCO,RJW4E
- **LEB:** TMW
- **LINCE:** LR2035
- **LIFE:** FIDO
- **LINEAR:** MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
- **MERLIN / PROLIFT:** M842(GREENREMOTE),M832(GREEN REMOTE),M844(GREEN REMOTE),C945,C940,C943, M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)
- **MHOUSE:** TX4, TX3, GTX4
- **MOOVO:** MT4G
- **MA:** TX1, TX2, TX3
- **MARATEC:** D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304
- **MERLIN2.0:** E945M,E943M,E940M
- **MONSEIGNEUR:** ARC
- **NICE:** SMILO,FLOR-S,VERY-VR, INTI,FLO2,FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
- **NORTON:** NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
- **NOVOTECNICA:** BIXL2
- **NOLOGO:** ECO DIP
- **NOVOFERM:** NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2-4),MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRONOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MININOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS
- **NORMSTAHL:** T433
- **O&O:** T. COM,TWIN,TX,TWIN, TX2/TX4(NEO), T. COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4
- **OGO:** G62,OG64
- **OPENOUT:** TMQ
- **PECCININ:** TX MENBRANA
- **PORTAMATIC:** MPH01,MPH02
- **PRASTEL:** TC2E(4E),SLIM,BFOR,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE, MPSTF4RE,,MPSTP2E,MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E),TRQ-P(TRQ4P,TRQ2P),

MPSTLE(MPSTL-1E,MPSTL-2E,MPSTL-4E)

- **PROEM:** ER4C4ACS
- **PROGET:** ETY\_433N2,ETY\_433N4
- **PROTECO:** TX433,EUROMATIC
- **PUJOL:** MARTE,P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
- **QUASAR:** 433
- **RIB:** LITHIO
- **ROPER:** NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
- **SABUTOM:** BROOVER, BROSTAR
- **SEA:** SMART DIP
- **SEAV:** BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2,BE-HAPPY-RS3),BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1,BE-HAPPY RH2,BE-HAPPY RH3
- **SECULUX:** NEO
- **SILVELOX:** Mhz 2007, QUARZ SAW
- **SIMINOR:** CVXNL, MITTO, SIM433
- **SECURVERA:** SV R2C,SV R4C,SV R6C
- **SERAI:** OG/52,OG54,OG82,OG84,OG/28,OG48,OG62,OG64
- **SIMINOR:** S433(2T-4T),ER2C4ACS,ER4C4ACS
- **SOMFY:** TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS, KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS,KEYGO 4RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ
- **SOMMER:** 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
- **STAGNOLI:** STAGNOLIKALLISTO, VENUS AV223
- **TAU:** 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
- **TELCOMA:** FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
- **TOR LIFT:** TORMIT4
- **V2:** PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY, SERIE ROYAL: TRR/43, TRR2/43, TRR4/43, PHOX 433
- **VDS:** TRQ P, ECO-R
- **VRAWFORD:** EA433 4K, SMART2, SMART3