

Instrukcja Obsługi

Podsłuch lokalizator Mini A8



OBSŁUGA URZĄDZENIA:

1) Ładowanie

Przed pierwszym użyciem podsłuchu należy naładować akumulatory, ładując go przez minimum 3-4h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 1A lub 2A.

2) Włączanie/Wyłączanie

Umieść kartę SIM dowolnego operatora (bez pinu, aktywowaną) w szczeliny. Jeśli po włożeniu karty w środku zapali się czerwona dioda po czym zgaśnie, oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana.

Wymij kartę SIM ze szczeliny, a urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.

Uwaga: karta SIM musi mieć wyłączone hasło PIN i pocztę głosową oraz aktywne rozmowy wychodzące tj. dostępne środki na koncie.

3) Funkcja nasłuchu:

zadzwoń na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu, połączenie zostanie odebrane, możemy nasłuchiwać.

4) Funkcja detekcji dźwięku:

aby aktywować funkcję oddzwaniania po wykryciu dźwięku należy wysłać sms-a

o treści 1111 pod numer karty znajdującej się w urządzeniu. Po tej operacji urządzenie po wykryciu dźwięku oddzwoni pod numer z którego został wysłany sms.

Dezaktywacja tej funkcji odbywa się poprzez wysłanie sms-a **o treści 0000**

Urządzenie wykryje dźwięk powyżej 45Db, z odległości do 4 -5 metrów. Uwaga: funkcja ta może być zależna od wersji urządzenia którą zakupiłeś i będzie działać tylko w wersjach z aktywną funkcją detekcji dźwięku.

5) Lokalizacja:

funkcja ta jest zależna od operatorów telefonii komórkowej. Po wykupieniu odpowiedniej usługi w sieci (koszt kilku złotych) możemy wysyłając sms-a na podany numer w odpowiedzi zwrotnej otrzymać współrzędne geograficzne lokalizacji urządzenia. Lokalizacja odbywa się w oparciu o nadajniki GSM - pozwala to na użycie urządzenia jako prostego lokalizatora. Aby otrzymać wiadomość lokalizacją należy wysłać sms-a o treści „DW” na numer karty znajdującej się w urządzeniu

6) Działanie pod stałym zasilaniem -

po podłączeniu urządzenia do zasilania można korzystać z wszystkich wyżej wymienionych funkcji

7) Sygnał SOS

– należy przytrzymać przycisk ok 3 sekundy i zostanie nawiązane połączenie z wcześniej zdefiniowanym numerem telefonu. Należy pamiętać o tym, że karta w urządzeniu musi być doładowana, by połączenie mogło być nawiązane.

KARTA SIM- Obowiązek rejestracji

Informujemy, że od dnia 25 lipca 2016 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) wszystkie karty PrePaid muszą zostać zarejestrowane i aktywowane przez użytkownika.

INFORMACJE TECHNICZNE:

- obsługiwane pasma: 850/900/1800/1900 MHz
- zasilanie: wbudowany akumulator 500mAh 3,7V
- wymiary: 43 x 32 x 14 mm
- waga netto: 16 gram
- czas ładowania do 3-4 godzin zależny od prądu ładowania
- czas czuwania: do 5 dni
- czas czuwania z funkcją oddzwaniania: do 2 dni
- czas pracy/ aktywnego nasłuchu: do 2-3 godzin

Prawidłowe usuwanie produktu

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Użyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
- użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu
- lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

