

Instrukcja obsługi

Jak podłączyć?

1. znajdź odpowiednie miejsce na urządzenie, najlepiej pod szybą (ważne – odsuń od niego inne przedmioty, gdyż mogą one zakłócać zasięg GPS)
2. przetrzyj miejsce szmatką dołączoną do zestawu i przyklej rzep mocujący
3. zamocuj urządzenie na rzepie (możesz też zamontować Yanosika GT w uchwycie - do kupienia w sklepie www.yanosik.pl/sklep)
4. podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki za pomocą adaptera
5. po chwili na wyświetlaczu pojawi się prędkość oraz liczba użytkowników
6. Yanosik GT jest już gotowy do pracy :)

Jak ostrzega Yanosik GT?

W momencie zbliżania się do zdarzenia drogowego otrzymasz w odpowiedniej odległości **komunikat głosowy** (np. "Fotoradar, 300 metrów") i oraz **komunikat graficzny**, który wyświetli się na ekranie.

Odległość, z jakiej zostaniesz poinformowany, jest uzależniona od prędkości, z jaką jedziesz. Im jest ona większa, tym większa jest odległość, z jakiej otrzymasz powiadomienie.

Jak korzystać?

Każde ostrzeżenie, które otrzymujesz, możesz **potwierdzić** lub **odwołać**, jeśli dane zdarzenie już nie występuje (np. skutki wypadku zostały już usunięte lub kontrola zmieniła swoje położenie).

Dzięki temu dodatkowo pomagasz w aktualizowaniu bazy zdarzeń i budujesz swoją wiarygodność w systemie. Staraj się zawsze zgłaszać lub potwierdzać zdarzenie **dokładnie w miejscu jego występowania**.

Mijając dane zdarzenie, którego nie ma jeszcze w systemie, możesz je zgłosić za pomocą jednego z 4 przycisków i tym samym powiadomić pozostałych kierowców.

Pod wyświetlaczem znajdują się również trzy przyciski funkcyjne, które umożliwiają zmianę głośności i jasności ekranu.



Kontrola prędkości – zgłaszanie kontroli prędkości dokonywanych za pomocą tzw. "suszarek" oraz fotoradarów przenośnych



Nieoznakowani – zgłaszanie nieoznakowanych patroli w ruchu



Inspekcja – zgłaszanie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego



Zagrożenie – zgłaszanie wypadków i innych zagrożeń, które wyłączają pas z ruchu



Potwierdź zgłoszenie



Odwołaj zgłoszenie

Dodatkowe informacje o działaniu urządzenia:

- Włączenie urządzenia następuje po podłączeniu zasilania.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po wykryciu postoju, braku aktywności użytkownika (naciskania przycisków) lub przy braku zasięgu GPS.
- Urządzenie włączy się ponownie automatycznie po wykryciu ruchu (niezbędny jest do tego zasięg GPS) lub po wciśnięciu dowolnego przycisku. Warunkiem jest podłączone zasilanie lub naładowany akumulator znajdujący się wewnątrz urządzenia.
- Przytrzymanie dłużej przycisku anulowania (czerwony X) spowoduje wyłączenie urządzenia bez względu na aktualny stan (ruch/postój). Ponowne włączenie nastąpi w momencie wciśnięcia dowolnego przycisku.

Automatyczne aktualizacje

Urządzenie Yanosik GT na bieżąco pobiera najnowsze oprogramowanie oraz aktualizuje dane o zdarzeniach drogowych.

Wszystkie informacje są aktualizowane na bieżąco – zdalnie przez system GPRS. Nie musisz podejmować żadnych działań w celu wgrania aktualizacji – wszystko dzieje się w pełni automatycznie.

Zaktualizowane oprogramowanie może zawierać nowe funkcje oraz ulepszone algorytmy działania systemu.

Transmisja danych

Transmisja danych jest niezbędna do prawidłowego działania urządzenia. Umożliwia ona otrzymywanie aktualnych informacji o sytuacji na drodze oraz pobieranie aktualizacji oprogramowania.

Więcej informacji znajdziesz na: www.yanosik.pl

Weryfikacja zgłoszeń

W celu zapewnienia jak największej skuteczności działania systemu, zgłoszenia użytkowników są poddawane weryfikacji przez wielopoziomowe algorytmy systemowe.

Odwołanie lub potwierdzenie zdarzenia odpowiednio skraca lub wydłuża czas utrzymywania się zgłoszenia w systemie. Dodatkową weryfikację zgłoszeń umożliwiają sami użytkownicy, którzy potwierdzają je lub odwołują.

Co oznaczają gwiazdki? Gdzie wpisać mój „nick”?

Użytkownicy posiadają w systemie swoją rangę, wiarygodność, która odzwierciedlana jest w skali od 0 do 5 gwiazdek. Na wiarygodność mają wpływ różne czynniki, jak np. liczba przejechanych kilometrów z Yanosikiem, aktywność w systemie i to czy zgłoszenia danego użytkownika są częściej potwierdzane czy odwoływane.

Zarejestruj swoje urządzenie na portalu Yanosik24.pl i sprawdź swoją wiarygodność oraz przypisz swój „nick” do urządzenia.

Legalność urządzenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z p.zm., urządzenie Yanosik GT nie zakłóca i nie informuje o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego, w związku z czym w Polsce jest urządzeniem w 100% legalnym. Jeżeli chcesz korzystać z Yanosika w innych krajach zapoznaj się najpierw z obowiązującymi w nich przepisami.

Yanosik – dbamy o bezpieczeństwo na polskich drogach

Portal www.yanosik.pl oraz system interaktywnej komunikacji samochodowej Yanosik został stworzony w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Tak jak celem montażu znaków drogowych informujących o fotoradarach jest działanie prewencyjne, tak i celem Yanosika jest informowanie o punktach, w których kierowca powinien zachować szczególną ostrożność oraz koniecznie zredukować aktualną prędkość do prędkości nakazanej.

Użytkownicy systemu Yanosik mają pełniejszy obraz bieżącej sytuacji dzięki informacjom wysyłanym przez kierowców podróżujących przed nimi. Informacje te niejednokrotnie pozwalają na uniknięcie kolizji drogowej (takiej jak np. najechanie na pojazdy uczestniczące wcześniej w wypadku drogowym), czy niebezpiecznych sytuacji (np. gwałtowne hamowanie przed fotoradarem, zbyt duża prędkość zbliżania się do zatoru na drodze, itp.).

Ważne informacje o produkcie

Zawartość opakowania:

- urządzenie Yanosik GT,
- przewód Micro USB,
- adapter zasilający **GRATIS!**,
- ważne informacje o produkcie,
- rzep do przyklepania w samochodzie (2 szt.),
- ściereczka do czyszczenia deski rozdzielczej samochodu,
- naklejka na samochód.

Uwaga! Do zasilania urządzenia należy wykorzystać ładowarkę/adapter obniżający napięcie do standardu USB i o prądzie min. 1A. Ponadto powinien spełniać właściwe dla typu urządzenia normy zawarte

w dyrektywie 1999/5/EC oraz posiadać homologację ECE. Producent urządzenia sugeruje wykorzystanie modelu: "Nokia DC-17".

Uwaga! Zanim zaczniesz używać Yanosika GT, przeczytaj wszystkie poniższe informacje o bezpieczeństwie oraz prawidłowej obsłudze, aby uniknąć uszkodzenia Yanosika GT oraz obrażeń ciała.

Informacje o bezpieczeństwie oraz prawidłowej obsłudze Yanosika GT

Niestosowanie się do poniższych zaleceń może spowodować uszkodzenie Yanosika GT lub innego sprzętu, obrażenia ciała lub pożar. Niestosowanie się do poniższych zaleceń może spowodować również uszkodzenie Yanosika GT, które nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Nie należy otwierać, nakłuiwać, rozbiierać, zginać, deformować, rzucać, palić, wkładać do piekarnika, wkładać do kuchenki mikrofalowej oraz wkładać ciało obcych do Yanosika GT.

Nie należy używać Yanosika GT w pobliżu zbiorników z wodą i w innych miejscach narażonych na wilgoć. Nie wylewaj płynów ani jedzenia na Yanosika GT. W przypadku zamoczenia należy niezwłocznie odłączyć zasilanie oraz pozostawić Yanosika GT do całkowitego wysuszenia przed ponownym uruchomieniem. Nie próbuj suszyć Yanosika GT za pomocą takich urządzeń jak suszarka do włosów, piekarnik, kuchenka mikrofalowa.

Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować Yanosika GT. Demontaż Yanosika GT może spowodować uszkodzenia, które nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Yanosik nie posiada żadnych części, które mogą być wymieniane przez użytkownika. Jeżeli Yanosik spadł z dużej wysokości, został zanurzony w wodzie lub przedziurawiony nie używaj go, tylko wyślij do serwisu. Adresy punktów serwisowych znajdują się na stronie www.yanosik.pl.

Prowadząc samochód zachowaj szczególną ostrożność oraz zwiększoną uwagę. Używanie Yanosika GT może być rozpraszające. Umieść Yanosika GT w widocznym miejscu w samochodzie. Korzystając z Yanosika GT obserwuj cały czas drogę. Nie korzystaj z Yanosika GT podczas wykonywania czynności wymagających Twojej pełnej uwagi.

W miejscach zagrożonych wybuchem należy wyłączyć Yanosika GT poprzez odłączenie kabla zasilającego z gniazda zapalniczki. Miejsca zagrożone wybuchem są bardzo często, jednak nie zawsze, wyraźnie oznaczone.

Yanosik GT nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla dzieci. Zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Należy zabezpieczyć Yanosika GT oraz jego akcesoria przed dziećmi.

Nie umieszczaj Yanosika GT oraz żadnych akcesoriów na poduszce powietrznej, ani w miejscu jej napełniania (poduszka powietrzna napełnia się z bardzo dużą siłą).

Yanosik GT, który jest urządzeniem elektronicznym, jest narażony na zewnętrzne zakłócenia radiowe oraz może powodować zakłócenia pracy innych urządzeń. W szczególności Yanosik GT może zakłócać pracę innych systemów elektronicznych w samochodzie.

Yanosik GT zawiera odbiorniki oraz nadajniki radiowe. Gdy jest włączony wysyła i odbiera fale radiowe. Jeżeli obawiasz się emisji promieniowania radiowego, możesz trzymać Yanosika GT nieco dalej od siebie. Poziom otrzymanego promieniowania spada znacząco wraz ze zwiększaniem odległości od urządzenia.

Jeżeli używasz jakiegokolwiek osobistego urządzenia medycznego, dowiedz się od producenta lub swojego lekarza, czy urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone przed działaniem fal radiowych.

Nie należy wciskać na siłę wtyczki do gniazda zasilania. Sprawdź, czy w gnieździe zasilania nie ma przeszkody np. w postaci ciała obcego. W celu wpięcia Yanosika GT do gniazda zapalniczki należy użyć wtyku dodatkowego adaptera zasilającego, obniżającego napięcie do standardu USB (minimalny prąd 1A).

Odłączenie urządzenia od zasilania następuje po wyjęciu adaptera z gniazda zapalniczki samochodowej.

Używaj Yanosika GT w temperaturze 0 - 40°C. Przechowuj Yanosika GT w temperaturze -20 - 50°C. Nie zostawiaj Yanosika GT w samochodzie w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, ponieważ temperatura w zaparkowanym aucie może przekraczać bezpieczny przedział. Podczas korzystania z Yanosika normalnym zjawiskiem może być nagrzewanie się urządzenia.



Utylizacja urządzenia Yanosik GT musi być zgodna z przepisami prawa. Ponieważ Yanosik GT zawiera elementy elektroniczne nie można go wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości utylizacji urządzeń elektronicznych.

Yanosik GT jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC wskutek zgodności z normami:

ETSI EN 301 511 V9.0.2.
ETSI TS 151 010-1 V5.10.0.
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2.
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1.
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08).
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08).
PN-EN 60950-1:2007.

CE 1471

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	Yanosik GT
Wymiary urządzenia	100 mm x 59 mm x 17 mm
Antena GSM	Wbudowana antena wewnętrzna, dwupasmowa
Antena GPS	Wbudowana antena wewnętrzna
Maksymalny prąd	1 A
Wyświetlacz	2,4"
Akumulator	Litowo-polimerowy 380 mAh
Temperatura pracy	od 0°C -do 40°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do 50°C

Parametry GSM

Pasmo E-GSM 900 MHz nadajnik
Od 880 MHz do 915 MHz

odbiornik
Od 925 MHz do 960 MHz

moc szczytowa nadajnika
2W – stacja klasy 4

Pasmo GSM 1800 MHz nadajnik
Od 1710 MHz do 1785 MHz

odbiornik
Od 1805 MHz do 1880 MHz

moc szczytowa nadajnika
1W – stacja klasy 1

Parametry GPRS:

Klasa 10
Transmisja „uplink” max. 21,4 kbps
Transmisja „downlink” max. 85,6 kbps

Zasilanie:

Wejście DC Złącze microUSB
Napięcie 5 V (uzyskane z gniazda zapalniczki 12 V)

Ograniczona gwarancja producenta

Niniejsza gwarancja nie wpływa na uprawnienia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynikających z przepisów o ochronie praw konsumenta lub innych regulacji obowiązujących w tym zakresie.

Spółka Neptis S.A. gwarantuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu oryginalnego produktu przez pierwszego użytkownika końcowego dokona w stosownym czasie bezpłatnego usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych, w drodze naprawy, lub jeżeli Neptis stwierdzi taką konieczność, wymiany produktu na identyczny lub podobny model. W przypadku wymiany, okres udzielonej gwarancji biegnie od dnia zakupu oryginalnego produktu przez pierwszego użytkownika końcowego.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane przez Neptis S.A. oraz firmy serwisowe działające z upoważnieniem Neptis S.A..

W celu zgłoszenia gwarancji na podstawie niniejszej ograniczonej gwarancji należy dostarczyć produkt oraz wszystkie akcesoria do siedziby Neptis wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia (w tym zużycia rzepu do mocowania), uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikłych wskutek użytkowania produktu niezgodnie z zaleceniami producenta lub w wyniku użytkowania do innych celów niż w opisie produktu.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli produkt został otwarty, zmieniony lub naprawiony przez firmę serwisową inną niż działająca z upoważnienia Neptis.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli numer seryjny produktu został zmieniony lub usunięty.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli produkt narażony był na działanie wilgoci, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych bądź gwałtowne zmiany takich warunków, korozję, utlenianie, zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościowymi lub wpływ produktów chemicznych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nabywca zobowiązuje się odebrać sprzęt z firmy serwisującej na własny koszt.

Karta SIM oraz sieć komórkowa i/lub sieć innego rodzaju zapewnione są przez operatora innego niż Neptis S.A.. Spółka Neptis na podstawie niniejszej gwarancji nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie karty SIM, działanie, zasięg, dostępność lub zakres sieci komórkowej lub sieci innego rodzaju.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Neptis ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu produktu.

Spółka Neptis nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki, utratę korzyści, utratę możliwości korzystania z produktu, utratę funkcjonalności produktu. W szczególności Neptis nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania przez użytkowników przepisów ruchu drogowego.

Deklaracja zgodności odnośnie Dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE)
Declaration of Conformity appropriate to the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

My, niżej podpisani (producent)
We, the undersigned (manufacturer)

Nazwa firmy:
Company name

Neptis S.A.

Adres:
Address

ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań

Kraj:
Country

Polska, Poland

Telefon / faks:
Phone / Fax number

61 822 95 06

Adres e-mail:
e-mail

biuro@neptis.pl

niniejszym deklarujemy ponosząc za to pełną odpowiedzialność, że poniższe urządzenie:
hereby declare under our sole responsibility that the product listed below:

Nazwa urządzenia:
Product name:

Yanosik

Typ
Type name:

Yanosik GT

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 1999/5/WE wskutek zgodności z następującymi normami:
to which this declaration relates, is in conformity with the essential requirements of 1999/5/EC Directive related to following standards:

Wymagania zasadnicze – artykuł Dyrektywy 1999/5/WE: <i>Essential requirements – article 1999/5/EC Directive</i>	Normy: <i>Standards</i>
Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości – art. 3.2 <i>RF spectrum efficiency</i>	ETSI EN 301 511 V9.0.2. Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC) ETSI TS 151 010-1 V5.10.0. Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 5.10.0 Release 5)
Kompatybilność elektromagnetyczna – art. 3.1b <i>EMC</i>	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2. Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements ETSI EN 301 489-7 V1.3.1. Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS) ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08). Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08). Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Bezpieczeństwo użytkowania – art. 3.1a <i>Safety</i>	PN-EN 60950-1:2007. Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe.

Procedurę certyfikacji przeprowadzono w następującej jednostce notyfikowanej:
The following Notified Body has been consulted in the Conformity Assessment procedure:

Numer jednostki notyfikowanej
Notified Body number

1471

Nazwa i adres
Name and adress

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
Instytut Łączności – PIB, 04-894 Warszawa,
ul. Szachowa 1

CE 1471

Oznaczenie dokumentu:
Document reference no.

NEP/14/02/2012

Osoba odpowiedzialna
Name of responsible person

David Nowicki

Stanowisko
Position

Członek Zarządu

Data
Date

14.02.2014

Podpis
Sign